

MP 341

UNITÀ DI CONTROLLO E AMPLIFICAZIONE

DESCRIZIONE

L'unità di controllo e amplificazione MP 341 rappresenta il cuore del sistema, ed è costituita da tutte le circuitazioni necessarie per la gestione dei segnali che arrivano e partono dalle postazioni utente e operatore (linea fonica operatore e linea fonica utente). All'interno dell'MP 341 sono presenti 4 deviatori con relative spie luminose a led che consentono di impostare 4 diversi modi di funzionamento, a seconda dell'intensità di rumore presente nella postazione oratore e nella postazione utente. Un deviatore per ciascuna linea fonica permette infatti di selezionare il "funzionamento diretto" con la linea sempre inserita, o il "funzionamento commutato" con la linea che viene attivata nel momento in cui si parla.

Qualora entrambe le linee siano impostate sul funzionamento commutato, un particolare circuito provvede ad attivare una sola linea alla volta. Gli altri due deviatori permettono l'inserzione del "volume forzato" di ciascuna linea, che è utile qualora si presenti la necessità di ascoltare o farsi ascoltare ad un livello più elevato (+ 10 dB). Tramite l'unità di controllo e amplificazione MP 341, è anche possibile regolare indipendentemente il



CARATTERISTICHE

- Rappresenta il cuore del sistema. È costituita da tutte le circuitazioni necessarie per la gestione dei segnali che arrivano e partono dalle postazioni utente e operatore (linea fonica operatore e linea fonica utente)
 - 4 deviatori interni con relative spie luminose a led consentono di impostare 4 diversi modi di funzionamento a seconda dell'intensità di rumore presente nella postazione oratore e nella postazione utente
 - Un deviatore per ciascuna linea fonica permette infatti di selezionare il funzionamento diretto con la linea sempre inserita, o il funzionamento commutato con la linea che viene attivata nel momento in cui si parla
 - Qualora entrambe le linee siano impostate sul funzionamento commutato, un particolare circuito provvede ad attivare una sola linea alla volta
 - Gli altri 2 deviatori permettono l'inserzione del volume forzato di ciascuna linea, utile qualora si presenti la necessità di ascoltare o farsi ascoltare ad un livello più elevato (+ 10 dB)
 - Possibilità di regolare indipendentemente il volume di ascolto delle due postazioni e la soglia di commutazione per ciascun microfono (preregolata in fabbrica)
 - Il contenitore dell'MP 341 in materiale plastico è idoneo al montaggio a parete, come per una normale installazione elettrica
-

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali	Power amplifier:	2 W
	Operating voltage:	220-240/115 V- 50/60Hz
Conformità agli standard	Marchio CE:	Yes
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Plastic
	Colore:	Grey
Dimensioni	Altezza:	98 mm / 3.86 inches
	Larghezza:	222 mm / 8.74 inches
	Profondità:	200 mm / 7.87 inches
	Peso:	1.24 kg / 2.73 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	130 mm / 5.12 inches
	Larghezza imballaggio:	285 mm / 11.22 inches
	Profondità imballaggio:	230 mm / 9.06 inches
	Peso imballaggio:	1.53 kg / 3.37 lbs

CODICE

- **12401005**

MP 341

DRAWINGS

MP 341

