

BM 5001WM

FEUERWEHRSPRECHSTELLE

BESCHREIBUNG

Die BM 5001WM ist die überwachte Feuerwehrsprechstelle des SE 5000 Systems.

Sie ist in einem Metall-Wandgehäuse integriert und hat ein hochwertiges handgehaltenes Mikrofon mit einer PTT Taste. Sie ist komplett überwacht gem. EN 60849 & BS 5839-8.

FUNKTIONEN

- Eingebaut in einem Wandmontagegehäuse
 - Paralleler Anschluss and bis zu zehn SE 5120 / SE 5121
 - Überwachtes Mikrofon und Aktivierungs-Taster
 - Handgehaltenes Mikrofon mit höchster Priorität im System
 - Status und Ausgangsanzeige
-

SPEZIFIKATIONEN**Mikrofon-Spezifikationen**

Typ:	Dynamic
Richtcharakteristik:	Unidirectional
Frequenzgang (-3dB):	300 Hz ÷ 3 kHz
Ausgangs-Impedanz (Ohm):	400.00 ohm
Minimale Anschlussimpedanz:	2000.00 ohm

Verbindungen

Verbinder:	DIN 5 pole
------------	------------

Standardkonformität

CE Zeichen:	Yes
-------------	-----

Größe

Höhe:	350 mm / 13.78 inches
Breite:	100 mm / 3.94 inches
Tiefe:	200 mm / 7.87 inches
Gewicht:	3.2 kg / 7.05 lbs

Versandinformationen

Verpackung Höhe:	160 mm / 6.3 inches
Verpackung Breite:	380 mm / 14.96 inches
Verpackung Tiefe:	210 mm / 8.27 inches
Verpackungsgewicht:	3.7 kg / 8.16 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **17170087**

BM 5001WM