

BM 7608DFM

CONSOLE DE CONTRÔLE AVEC MICROPHONE POMPIER, PAVÉ NUMÉRIQUE, AFFICHEUR LCD ET 8 BOUTONS CONFIGURABLE

DESCRIPTION

Microphone d'annonce avec contrôle conforme à la norme de sécurité EN 54-16. Les 8 boutons configurables peuvent être programmés pour diffuser des annonces faites directement au micro dans différentes zones ou groupes de zones. L'afficheur LCD rétro-éclairé indique différentes informations relatives au fonctionnement et à la surveillance du système. Le pavé de touches numériques permet de sélectionner rapidement une ou plusieurs zones d'annonce. Un menu complet permet d'assigner les sources de musique reliées au MU 7100EN aux zones du système et d'ajuster le volume des amplificateurs. Des boutons dédiés donnent accès aux fonctionnalités/fonctionnement d'urgence pour diffuser des messages de sécurité pré-enregistrés ou des annonces faites au micro. L'ensemble est composé d'un corps en métal et d'un microphone à main très intelligible. On installe généralement la console d'annonces d'urgence près de l'accès pompiers du bâtiment. Elle offre une entrée stéréo sur RCA pour la connexion directe d'une source musicale (un lecteur CD par exemple) diffusée par le canal audio auquel la



CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne
- Système de surveillance du micro
- Entrée audio sur mini-jack stéréo pour une source externe
- Jusqu'à 32 microphones d'annonce dans l'ensemble du système, jusqu'à 8 dans chaque bus local
- 2 ports pour bus de données pour les systèmes redondants
- Connexions aux bus système/locaux conforment à la norme EIA/TIA-568B (câblage : CAT 5/6/7)
- 8 boutons de zone/fonction
- Afficheur LCD rétro-éclairé (interface utilisateur à base de menu)
- Pavé de touches numériques
- Sélection de l'entrée et contrôle du volume à partir du menu

SPÉCIFICATIONS

specifications micros

Type :	Dynamic
Directivité :	Omnidirectional
Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 17 kHz
Distorsion harmonique totale @1 kHz (%) :	0.10%

specifications console

Type de console :	Emergency
Fonctionne avec	DXT 7000
Appel général :	Yes
Appel sélectif :	Yes
Préamplifié :	Yes
Boutons paramétrables :	Yes
Voyants à LED :	Yes
Écran LCD :	Yes

connections

Connecteurs :	RJ45
Câble :	FTP CAT 5
Bus :	Yes
Nombre max. d'unités par bus :	8
Interlock :	Yes

fonctionnalités

Priorité :	Yes
Générateur de carillon :	Yes

accessoires

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	5

conformité standard

Certifié EN54-16 :	Yes
Marquage CE :	Yes
Numéro CPR :	1438-CPR-0241

specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
-------------------------------	-------

taille

Hauteur :	55 mm / 2.17 inches
Largeur :	326 mm / 12.83 inches
Profondeur :	135 mm / 5.31 inches
Poids :	1.2 kg / 2.65 lbs

infos colisage

Hauteur du colis :	40 mm / 1.57 inches
Largeur du colis :	165 mm / 6.5 inches
Profondeur du colis :	165 mm / 6.5 inches
Poids du colis :	1.69 kg / 3.73 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

- **14322014**

BM 7608DFM

EAN 8024530007164

DRAWINGS

