

# BM 7608DFM

CONSOLE CON MICROFONO AD IMPUGNATURA, TASTIERINO NUMERICO, DISPLAY LCD E 8 PULSANTI CONFIGURABILI

## DESCRIZIONE

Stazione per annunci monitorata e con funzioni di controllo in conformità alla norma EN 54-16 con corpo in metallo particolarmente resistente e microfono palmare con cavo spiralato. Costituisce la stazione di chiamata solitamente utilizzata dai Vigili del Fuoco, da installare nei pressi degli ingressi principali. Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci microfonici verso zone o gruppi di zone, la selezione di sorgenti musicali, il controllo di volume in gruppi di zone etc. Tasti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza per l'invio di comunicati preregistrati oppure microfonici. Display LCD retroilluminato per indicazioni relative al funzionamento del sistema, tastierino numerico per annunci selettivi. Ingresso su connettori RCA stereo per CD/PC o altra sorgente musicale da diffondere in assenza di annunci sullo stesso canale audio occupato dalla console. Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) Collegamento a MU 7100 EN tramite cavo CAT 5 o superiore oppure cavo J-Type 4 coppie resistente al fuoco (es. RCF CJ 428E).



## CARATTERISTICHE

- Design moderno
- Verifica del funzionamento del microfono
- Ingresso audio (con presa jack 3,5 mm TRS) per un'apparecchiatura esterna
- Fino a 32 basi microfoniche in tutto il sistema, fino ad 8 in ciascun "Local Bus"
- 2 porte "Bus" per sistemi con collegamento ridondante
- Cablaggio e collegamento tramite cavo CAT5/6
- collegamento al "System Bus" / "Local Bus" secondo lo standard EIA/TIA-568B (tramite cavo CAT 5 o CAT 6).
- 8 tasti per la selezione di zone / funzioni
- Display retroilluminato (interfaccia utente a menù)
- Tastiera numerica

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche dei microfoni</b>	Tipo:	Dynamic
	Direttività:	Omnidirectional
	Risposta in Frequenza (-3dB):	50 Hz ÷ 17 kHz
	Distorsione armonica totale @1 kHz (%)	0.10%
<b>Specifiche della console</b>	Tipologia Console:	Emergency
	Compatibile con:	DXT 7000
	Chiamata generale:	Yes
	Chiamata selettiva:	Yes
	Preamplificato:	Yes
	Tasti configurabili:	Yes
	Indicatori LED:	Yes
	Schermo LCD:	Yes
<b>Conessioni</b>	Connettori:	RJ45
	Cavo:	FTP CAT 5
	Daisy-chain:	Yes
	Numero massimo in daisy chain:	8
	Interblocco:	Yes
<b>Funzionalità</b>	Priorità	Yes
	Generatore di Din-Don:	Yes
<b>Accessori</b>	Cavo incluso:	Yes
	Lunghezza cavo (m)	5
<b>Conformità agli standard</b>	Certificato EN54-16:	Yes
	Marchio CE:	Yes
	Numero CPR:	1438-CPR-0241
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Metal
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	55 mm / 2.17 inches
	Larghezza:	326 mm / 12.83 inches
	Profondità:	135 mm / 5.31 inches
	Peso:	1.2 kg / 2.65 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	40 mm / 1.57 inches
	Larghezza imballaggio:	165 mm / 6.5 inches
	Profondità imballaggio:	165 mm / 6.5 inches
	Peso imballaggio:	1.69 kg / 3.73 lbs



**CODICE**

- **14322014**

BM 7608DFM

EAN 8024530007164

**DRAWINGS**

