



# AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR



## Description

L'AM 2320 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entre elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).  
L'amplificateur possède une puissance nominale de 320 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).

## Caractéristiques

- › Amplificateur entièrement numérique de 320 watts RMS, sorties 100-70V et 4 ohms
- › 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- › Connecteur XLR dans l'entrée 1
- › Entrées 2 et 3 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- › Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- › Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- › Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- › Sorties Music On Hold et PRE
- › Contrôle par microprocesseur
- › Carillon numérique et générateur de sirène intégré

## Numéro De Pièce

12135059 AM 2320 115-230 V Black EAN 8024530006464

## Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Sortie de tension	1 x 320 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 14 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées	8
	Équilibré	7
	Asymétrique	2
	Mono	7
	Stereo	2
	Entrées de ligne	2
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées micro + ligne	4
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne	32 V DC
<b>Section sortie</b>	VOX:	Yes
	Entrées de pagination	2
	Connecteurs de pagination	RJ45
	Commande de pagination	Contact
	Entrées d'utilité générale (GPI)	2
<b>Processing</b>	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
<b>Configuration et contrôle</b>	Réglages de tonalité	Yes
	Filtre passe-haut	150 Hz
	Configuration	DIP switch, Front panel
	Priorité	Yes
	Musique en attente	Yes
Tonalité	Yes	



# AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

<b>Protections</b>	Système de refroidissement Court-circuit Thermique CC Fusibles	Convection Yes Yes Yes Yes
<b>Alimentation requise</b>	Tension de service Réglage de la tension Consommation électrique (W)	220-240/115 V- 50/60Hz Internal 600 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Couleur Montage en rack	Metal Black 19", 2U
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	88 mm / 3.46 inches 442 mm / 17.4 inches 230 mm / 9.06 inches 5.4 kg / 11.9 lbs