LT 7208EN

INTERFACE LIGNE SUR TRANSFORMATEURS

DESCRIPTION

L'unité LT 7208EN possède 8 transformateurs (80 W chacun) afin de convertir les sorties enceintes 8 ohms de l'unité maître MU 7100EN en une lignes à tension constante (100 - 70 - 50 V) pour les enceintes équipées de transformateurs de ligne. Cela permet de mettre en place plusieurs configurations de puissance, telles que 8 x 80 W, 4 x 160 W et 2 x 320 W.

CARACTÉRISTIQUES

- 8 transformateurs de ligne intégrés
- Relie/regroupe les amplificateurs de la MU 7100EN
- Contrôle des lignes d'enceintes
- Compatible avec différents paramétrages de tension de ligne

SPÉCIFICATIONS

Sspecifications generales	Number of inputs:	8
	Input impedance:	8 O
	Output voltage:	100 V (on request: 70 V – 50 V)
	Power output (@ 100 V)	640 W RMS
	Communication bus:	Serial
	Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
	Power output connectors:	Euroblock
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	1438-CPR-0241
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Montage en rack :	19", 2U
Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	485 mm / 19.09 inches
	Profondeur :	382 mm / 15.04 inches
	Poids :	13 kg / 28.66 lbs
Infos colisage	Poids du colis :	14 kg / 30.86 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170156**

  LT 7208EN

  EAN 8024530007126

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DRAWINGS



PANELS

Front panel



Rear panel



ACCESSOIRES

AC 7212 SPARE AM. CHANGE-OVER CARD 7802

NUMÉRO DE PIÈCE **17170152**
EAN: 8024530007201

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR (PH120)

NUMÉRO DE PIÈCE **12399047**
EAN: 8024530016449

CJ 428E CABLE 4X2X8/10 JE-H(ST)H 300/500 V (E30/E60) (PH120)

NUMÉRO DE PIÈCE **14380021**
EAN: 8024530012397