AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Description

L'AM 2320 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entre elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).
L'amplificateur possède une puissance nominale de 320 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).

Caractéristiques

› Amplificateur entièrement numérique de 320 watts RMS, sorties 100–70V et 4 ohms
› 4 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
› Connecteur XLR dans l'entrée 1
› Entrées 2 et 3 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
› Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
› Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
› Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
› Sorties Music On Hold et PRE
› Contrôle par microprocesseur
› Carillon numérique et générateur de sirène intégré

Numéro De Pièce

12135059 AM 2320	115-230 V	Black	EAN 8024530006464

AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D





SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Sortie de tension	1 x 320 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz - 14 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %
Section entrées	Nombre total d'entrées	8
	Équilibré	7
	Asymétrique	2
	Mono	7
	Stéréo	2
	Entrées de ligne	2
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées micro + ligne	4
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne	32 V DC
	VOX:	Yes
	Entrées de pagination	2
	Connecteurs de pagination	RJ45
	Commande de pagination	Contact
	Entrées d'utilité générale (GPI)	2
Section sortie	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	Réglages de tonalité	Yes
	Filtre passe-haut	150 Hz

AM 2320

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Configuration et contrôle	Configuration	DIP switch, Front panel
	Priorité	Yes
	Musique en attente	Yes
	Tonalité	Yes
Protections	Système de refroidissement	Convection
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
Alimentation requise	Tension de service	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Réglage de la tension	Internal
	Consommation électrique (W)	600 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
Taille / Poids	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches
	Poids	5.4 kg / 11.9 lbs