

BE 5808

EXTENSION 8 ZONES POUR MICROPHONE D'ANNONCE

DESCRIPTION

Le BE 5808 est une extension pour le microphone d'annonce BM 5804 qui fait partie du système numérique DXT 5000. Le BE 5808 est équipé de 8 boutons programmables qui augmentent le nombre de fonctions du microphone d'annonce. On peut ajouter jusqu'à huit modules à une console pour un total de 64 boutons supplémentaires venant compléter ceux de la base du microphone. Ces boutons sont utilisables pour sélectionner des zones d'appel, diffuser des messages pré-enregistrés, déclencher des fonctions d'évacuation et d'alerte et activer de la musique d'ambiance. Chaque boutons possède deux LED d'indication du statut (une verte et l'autre bicolore jaune/rouge). Chaque bouton peut recevoir une étiquette décrivant sa fonction.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en métal et système de fixation à la base
- Chaque bouton possède une LED verte indiquant l'état de la zone
- Chaque bouton possède une LED jaune indiquant qu'une alerte est en cours ou qu'un dysfonctionnement a été détecté
- Chaque bouton possède une LED rouge indiquant qu'une évacuation est en cours
- 8 touches de fonction programmables pour les annonces ou les ordres
- Tension d'alimentation fournie par le microphone d'annonce principal
- Étiquette décrivant la fonction de chaque bouton

SPÉCIFICATIONS

specifications console	Boutons paramétrables :	Yes
	Voyants à LED :	Yes

connections	Connecteurs :	Picoflex
--------------------	---------------	----------

conformité standard	Marquage CE :	Yes
----------------------------	---------------	-----

taille	Hauteur :	39 mm / 1.54 inches
	Largeur :	203 mm / 7.99 inches
	Profondeur :	78 mm / 3.07 inches
	Poids :	1 kg / 2.2 lbs

infos colisage	Hauteur du colis :	65 mm / 2.56 inches
	Largeur du colis :	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur du colis :	120 mm / 4.72 inches
	Poids du colis :	2 kg / 4.41 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **14322007**

BE 5808

EAN 8024530006891