



MT 7308

CONTRÔLEUR D'AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE



Description

La MT 7308 est une unité de contrôle des amplificateurs de puissance du système d'alarme vocale DXT 7000. Elle est conçue pour contrôler jusqu'à 8 amplificateurs de puissance supplémentaires et plusieurs lignes d'enceintes suivant la norme EN 54-16. Elle fonctionne en connexion avec l'unité maître MU 7100EN. Quand les lignes d'enceintes sont soumises à de fortes puissances, il peut être pratique d'optimiser la configuration du système en utilisant un ou plusieurs amplificateurs de puissance dédiés et adaptés aux charges impliquées.

Caractéristiques

- › Contrôle jusqu'à 8 amplificateurs de puissance
- › 500 W de puissance maximum depuis chaque amplificateur
- › Jusqu'à 8 zones contrôlées
- › Configuration par logiciel sur PC

Numéro De Pièce

17170159 MT 7308

EAN 8024530007225

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MT 7308

CONTRÔLEUR D'AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales

Number of zones managed	8
Max number of units connectable	2 (for each MU 7100EN)
Max power of each external amplifier	500 W RMS
Spare amplifier automatic change-over	Yes
Communication bus	Serial
Connection cables	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Output lines connectors	Euroblock
Configuration	PC software

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
Certifié EN54-16	Yes
Numéro CPR	1438-CPR-1093

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Metal
Montage en rack	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required

Taille / Poids

Hauteur	44 mm / 1.73 inches
Largeur	215 mm / 8.46 inches
Poids	0.98 kg / 2.16 lbs

ACCESSOIRES

Câbles

12399047 CJ 428CAT

EAN 8024530016449