

# RC 401 US

## WANDBEDIENELEMENT

### BESCHREIBUNG

Wandbedienelement für DMA 82 und DMA 162 mit einem Lautstärkeregler & zwei Tasten. Einfache Verbindung über CAT5-Kabel. Die Fernbedienung ermöglicht das Anpassen der Ausgangslautstärke, das Aktivieren der Stummschaltung sowie die Wahl der Eingänge. Erhältlich in Schwarz oder Weiß.



### FUNKTIONEN

- Kompatibel mit den Endstufen DMA 82 und DMA 162
- Einstellen der Master-Lautstärke und Stummschaltung
- Wählen des Eingangs
- Alle Ausgänge stumm schalten



**SPEZIFIKATIONEN**

**Allgemeine spezifikationen**

Functions:	master volume mute select input
Installation:	compatible with US installation standard
Work with:	DMA 82 and DMA 162
Number of connectable item:	one for each DMA power output
Connectors:	screw terminals
Power supply:	not required

**Standardkonformität**

CE Zeichen:	Yes
-------------	-----

**Physikalische daten**

Gehäuse Material:	Plastic
Farbe:	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

**Größe**

Höhe:	105 mm / 4.13 inches
Breite:	37 mm / 1.46 inches
Tiefe:	31 mm / 1.22 inches
Recessed Depth:	16 mm / 0.63 inches
Gewicht:	0.22 kg / 0.49 lbs

**Versandinformationen**

Verpackung Höhe:	88 mm / 3.46 inches
Verpackung Breite:	219 mm / 8.62 inches
Verpackung Tiefe:	156 mm / 6.14 inches
Verpackungsgewicht:	0.27 kg / 0.6 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

• **12399054**

RC 401 US W  
White - RAL 9003  
EAN 8024530017248

• **12399053**

RC 401 US B  
Black - RAL 9005  
EAN 8024530017231

**DRAWINGS**

