ME 3801

MICRÓFONO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN PARED

Descripción

El ME 3801 es un micrófono de emergencia para montaje en pared dedicado exclusivamente al sistema de alarma por voz DXT 3000. Puede utilizarse para anuncios en vivo en situaciones de emergencia. Ofrece funciones completas de autodiagnóstico e información de su estado en cumplimiento con el estándar EN 54-16:2008. Se pueden encadenar hasta cuatro micrófonos. El primero recibe la alimentación a partir de la unidad principal y el resto requiere adaptadores locales de 24 V DC.

Características

- Anuncios de emergencia en vivo
- Función de llamada general
- Autodiagnóstico completo
- Alimentada por la unidad principal
- Micrófono de mano con botón para hablar por pulsación (PTT)
- Robusta carcasa de metal

Código De Artículo

14322030 ME 3801	White	EAN 8024530015732

ME 3801

MICRÓFONO DE EMERGENCIA PARA MONTAJE EN PARED

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones del microfono	Directividad	Omnidirectional
	Sensibilidad (dB)	-70 dB
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	300 Hz ÷ 6000 kHz
	Impedancia de salida (ohmio)	500.00 ohm
Especificaciones de la consola	Tipo consola	Emergency
	Funcionamiento con	DXT 3000
	Llamada general	Yes
	Preamplificado	Yes
	Indicadores LED	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento (V ~ Hz)	24.00V ~ Hz
Conecciones	Conectores	RJ45
	Cable	J-Type fire-rated
	Conexión tipo cadena	Yes
	Número máximo de conexión en cadena	4
	Entrelazar	Yes
Funcionalidades	Prioridad	Yes
Accesorios	Cable incluido	Yes
	Longitud de cable (m)	5
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-16	Yes
	Número de CPR	0068-CPR-007/2015
Especificaciones físicas	Color	White
Tamaño	Altura	210 mm / 8.27 inches
	Ancho	115 mm / 4.53 inches
	Profundidad	36 mm / 1.42 inches
	Peso	1.14 kg / 2.51 lbs

ACCESORIOS

Cables	CJ 428CAT	12399047	8024530016449

Componentes Electrónicos	AC AD2405	14380022	8024530007027