

RC 401 US

TÉLÉCOMMANDE MURALE

DESCRIPTION

Panneau de contrôle mural équipé d'1 réglage de volume et de 2 boutons pour unités DMA 82 et DMA 162. Connexion facile par câble CAT5 blindé. Le contrôleur permet de régler le volume de sortie, de couper la sortie ou de sélectionner le signal d'entrée souhaité. Disponible en noir ou blanc.



CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne avec les unités DMA 82 et DMA 162
- Réglage du volume principal et du mute
- Sélection du signal d'entrée
- Mute de toutes les sorties

SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales	Functions:	master volume mute select input
	Installation:	compatible with US installation standard
	Work with:	DMA 82 and DMA 162
	Number of connectable item:	one for each DMA power output
	Connectors:	screw terminals
	Power supply:	not required
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
	Couleur :	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur :	105 mm / 4.13 inches
	Largeur :	37 mm / 1.46 inches
	Profondeur :	31 mm / 1.22 inches
	Profondeur d'encastrement :	16 mm / 0.63 inches
	Poids :	0.22 kg / 0.49 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur du colis :	219 mm / 8.62 inches
	Profondeur du colis :	156 mm / 6.14 inches
	Poids du colis :	0.27 kg / 0.6 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 12399054 | • 12399053 |
| RC 401 US W | RC 401 US B |
| White - RAL 9003 | Black - RAL 9005 |
| EAN 8024530017248 | EAN 8024530017231 |

DRAWINGS

